

2G 物联盒子

1 产品外观



图 5 物联盒子外观图

2 接口说明



图 6 物联盒子接口图

3 产品功能

- 1) 物联盒子通过配置软件设置账号信息后，可以直接连接瀚云平台。
- 2) 联网方式，GPRS。
- 3) 1路RS485接口，支持多种热泵、冷风机PLC控制器的Modbus协议，可实现远程参数设置、故障报警、实时监控等功能，数据上报周期默认为1分钟（可配置）。

4 产品参数列表

表5 物联盒子参数列表

目录	参数	备注
产品型号	HC_2S4A_DC	
供电	DC 5V 2A	
接口	1路RS485	RJ45.pin1: RS485B RJ45.pin2: RS485A
ESD	接触+/-8K, 空气+/-15K	
SIM卡	Micro Sim卡, 配置移动物联网卡	30M/月, 1年
ROM	256Kbyte	
OTA	支持	
天线	GPRS	户外采用吸盘天线
GPRS频段	800MHz/900MHz/1800MHz/1900MHz	
指示灯	Run 运行指示灯 Net 网络状态指示灯	Run 常亮: 正常工作 Run 闪烁: 报警 Net 闪烁: 4G 联网
按键	Reset	
运行温度	-20°C~70°C	
结构	金属	
尺寸	70.8MM*83MM*24.65MM	
安装方式	壁挂	